

Akku-Schneidwerkzeug
Battery-operated Cutting Tool

RS-C7 (ASM 65-M)



Technische Daten Technical Data

Öffnungsweite	Opening Width	65 mm
Akku-Spannung	Battery Voltage	18 V
Gewicht*	Weight*	2,8 kg
Abmessungen* L x B x H	Dimensions* L x W x H	117 x 232 x 356 mm
Artikel-Nr. Solo	Item No. Solo	ASM 65-M01
Artikel-Nr. Set	Item No. Set	ASM 65-M

* ohne Akku / without battery

Der Kabelschneider trennt präzise und schnell nicht-armiertes Al-Kabel NAYY 4 x 240 mm² sowie Cu-Kabel bis NYY 4 x 185 mm² bis zu einem Schneid-Ø von 65 mm. In der Energieversorgung und Kabelverarbeitung überzeugt dieses leichte, ergonomische Werkzeug durch seine sichelförmige Schneidgeometrie.

- » 18 V-Li-Ionen-Akku-Technologie: Immer leistungsstark bei kurzen Ladezeiten
- » Wählbare Rücklaufautomatik für effizientes Arbeiten
- » Komfort durch frei bestimmbare Öffnungsweiten-einstellung
- » LED-Arbeitsfeldausleuchtung

The cable cutter precisely and quickly cuts non-armoured Al-cable of up to NAYY 4 x 240 mm² as well as Cu cable up to NYY 4 x 185mm² with cutting Ø up to 65 mm. In power supply and cable processing, this lightweight and ergonomic tool convinces with its sickle-shaped cutting geometry.

- » 18 V Li-Ion rechargeable battery technology: Always powerful with short charging times
- » Selectable automatic return for efficient work
- » Comfort through freely definable opening width adjustment
- » LED working field illumination



Öffnungsweitereinstellung
Opening Width Adjustment



Schneidbereiche Cutting Ranges

Anwendung Application	Schneid-Ø Cutting Ø	
Cu Seil Cu Strand	Ø 65 mm	
Al Seil Al Strand	Ø 65 mm	
Cu Energiekabel Cu Energy Cable	Ø 65 mm NYY 4 x 185 mm ² , 1 x 800 mm ²	
Al Energiekabel Al Energy Cable	Ø 65 mm NAYY 4 x 240 mm ² , 1 x 1.000 mm ²	

Lieferumfang Set: RS-C7 (Art.-Nr. ASM 65-M01) mit 2 Lithium-Ionen-Akkus Makita BL1850B, 18 V / 5 Ah (Art.-Nr. AKKU5M), Ladegerät DC18RC (Art.-Nr. LADE-M) und Transportkoffer Koff-Km RS-C5-7 (Art.-Nr. TK-ASM50)

Scope of Delivery Set: RS-C7 (Item No. ASM 65-M01) with 2 Li-Ion batteries Makita BL1850B, 18 V / 5 Ah (Item No. AKKU5M), battery charger DC18RC (Item No. LADE-M) and transportation case Koff-Km RS-C5-7 (Item No. TK-ASM50)

Zubehör Accessories

Artikel Item	Typ Type	Beschreibung	Description	Artikel-Nr. Item No.	
Transportkoffer Transportation Case	KOFF-Km RS-C5-7	Leichter Kunststoffkoffer mit Fächern für zwei Akkus, Lade- gerät	Light-weight plastic case with a compartment for two batteries, battery charger	TK-ASM50	
Trageriemen Carrying Strap	TR-REC	Trageriemen für Akku- Werkzeuge, Riemen 25 mm breit, 1 Karabinerhaken	Carrying strap for battery tools, strap 25 mm wide, 1 snap hook	07542106	
	TR-25-2	Trageriemen für Akku- Werkzeuge, Riemen 25 mm breit, 2 Karabinerhaken	Carrying strap for battery tools, strap 25 mm wide, 2 snap hooks	07755001	
	TR-40-2	Trageriemen für Akku- Werkzeuge, Riemen 40 mm breit, 2 Karabinerhaken	Carrying strap for battery tools, strap 40 mm wide, 2 snap hooks	07755002	
Ersatzmesser Spare Blades	RC65-01	Schneidmesser	Cutting Blade	07448004	
	RC65-02	Gegenmesser	Counter Blade	07173002	
Lithium-Ionen- Akku Makita 18 V* Li-Ion Battery Makita 18 V*	BL1850B	Kapazität: 5,0 Ah Gewicht: 0,64 kg Ladegerät: DC18RC Ladezeit: 45 min (± 100 %)	Capacity: 5.0 Ah Weight: 0.64 kg Charger: DC18RC Charging 45 min Time: (± 100 %)	AKKU5M	
Schnell- Ladegerät Quick Battery Charger	DC18RC	Spannung: 220 – 240 V Frequenz: 50 – 60 Hz Ausgangs- spannung: 18 V Gewicht: 0,9 kg Abmessungen: 156x190x84 mm	Voltage: 220 – 240 V Frequency: 50 – 60 Hz Output Voltage: 18 V Weight: 0.9 kg Dimensions: 156x190x84 mm	LADE-M	
Akku- Adapter Battery Adapter	HC-ADAP-BO-18V	Holger Clasen 18V Akku-Adapter, passend für Bosch Akku 18V	Holger Clasen 18V Battery- Adapter, suitable for Bosch Battery 18V	79300092	
	HC-ADAP-MI-18V	Holger Clasen 18V Akku-Adapter, passend für Milwaukee Akku 18V	Holger Clasen 18V Battery- Adapter suitable for Milwaukee Battery 18V	79300093	
	HC-ADAP-DE-18V	Holger Clasen 18V Akku-Adapter, passend für Dewalt Akku 18V	Holger Clasen 18V Battery- Adapter, suitable for Dewalt Battery 18V	79300094	

* Optional können weitere 18V Makita Akkus genutzt werden: BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1860B.

* Optionally, other 18V Makita batteries can be used: BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1860B