

Serie E3 – passend zu Presswerkzeug AHPW 400, TPK 13



Presseinsätze E3-R-Reihe

- Für Cu-Rohrkabelschuhe und Verbinder „Standardausführung“
- Für Cu-Rohrkabelschuhe für Schaltgeräte

Artikel-Nr.	Querschnitt mm ²	Pressform	Pressbreite mm
E3-R16	16	Sechskant	10
E3-R25	25	Sechskant	10
E3-R35	35	Sechskant	10
E3-R50	50	Sechskant	13
E3-R70	70	Sechskant	13
E3-R95	95	Sechskant	14
E3-R120	120	Sechskant	14
E3-R150	150	Sechskant	14
E3-R185	185	Sechskant	11
E3-R240	240	Sechskant	11
E3-R300	300	Sechskant	11
E3-R400	400	Sechskant	5



Presseinsätze E3-RF-Reihe

- Für Cu-Rohrkabelschuhe und Verbinder „feindrähtige Leiter“

Artikel-Nr.	Querschnitt mm ²	Pressform
E3-RF16	16	Dorn
E3-RF25	25	Dorn
E3-RF35	35	Dorn
E3-RF50	50	Dorn
E3-RF70	70	Dorn
E3-RF95	95	Dorn
E3-RF120	120	Dorn
E3-RF150	150	Dorn



Presseinsätze E3-P-Reihe

· Für Cu-Presskabelschuhe DIN 46235 und Pressverbinder DIN 46267

Artikel-Nr.	Querschnitt mm ²	Kennziffer	Pressform	Pressbreite mm
E3-P16	16	8	Sechskant	10
E3-P25	25	10	Sechskant	10
E3-P35	35	12	Sechskant	10
E3-P50	50	14	Sechskant	13
E3-P70	70	16	Sechskant	13
E3-P95	95	18	Sechskant	14
E3-P120	120	20	Sechskant	14
E3-P150	150	22	Sechskant	10
E3-P185	185	25	Sechskant	10
E3-P240	240	28	Sechskant	10
E3-P300	300	32	Sechskant	7



Presseinsätze E3-Q-Reihe

· Für Cu-Quetschkabelschuhe DIN 46234, Stiftkabelschuhe DIN 46230, Quetschverbinder DIN 46341

Artikel-Nr.	Querschnitt mm ²	Pressform
E3-Q16	16	Dorn
E3-Q25	25	Dorn
E3-Q35	35	Dorn
E3-Q50	50	Dorn
E3-Q70	70	Dorn
E3-Q95	95	Dorn
E3-Q120	120	Dorn
E3-Q150	150	Dorn



Presseinsätze E3-AL-Reihe

· Für ALU-Presskabelschuhe DIN 46329 und ALU-Pressverbinder DIN 46267
· Für AL-Cu-Presskabelschuhe und Al-Cu-Pressverbinder (aluminiumseitig)

Artikel-Nr.	Querschnitt mm ²	Kennziffer	Pressform	Pressbreite mm
E3-AL10	10	10	Sechskant	12
E3-AL16-25	16 - 25	12	Sechskant	12
E3-AL35	35	14	Sechskant	12
E3-AL50	50	16	Sechskant	12
E3-AL70	70	18	Sechskant	12
E3-AL95-120	95 - 120	22	Sechskant	14
E3-AL150	150	25	Sechskant	14
E3-AL185	185	28	Sechskant	14
E3-AL240	240	32	Sechskant	5

Presseinsätze E3-AH-Reihe



- Für Cu-Aderendhülsen unisoliert, DIN 46228 Teil 1
- Für Cu-Aderendhülsen isoliert, DIN 46228 Teil 4

Artikel-Nr.	Querschnitt mm ²	Pressform	Pressbreite mm
E3-AH10	10	Trapez	20
E3-AH16	16	Trapez	20
E3-AH25	25	Trapez	20
E3-AH35	35	Trapez	20
E3-AH50	50	Trapez	26
E3-AH70	70	Trapez	26
E3-AH95	95	Trapez	26
E3-AH120	120	Trapez	26
E3-AH150	150	Trapez	26
E3-AH185	185	Trapez	26
E3-AH240	240	Trapez	26

Presseinsätze E3-SESM-Reihe



- Runddrückeinsätze für ALU- und Cu-Leiter
- 3- und 4-Leiter Sektorkabel

Artikel-Nr.	Querschnitt mm ² sm	Querschnitt mm ² se	Leiter-Ø mm	Runddrückbreite mm
E3-SESM10	10	-	4,1	35
E3-SESM16	16	-	5,1	35
E3-SESM25	25	35	6,3	35
E3-SESM35	35	50	7,5	35
E3-SESM50	50	70	9,0	35
E3-SESM70	70	95	10,5	35
E3-SESM95	95	120	12,5	35
E3-SESM120	120	150	14,0	35
E3-SESM150	150	185	15,8	35
E3-SESM185	185	240	17,5	35
E3-SESM240	240	300	20,3	35
E3-SESM300	300	-	22,5	35

Weitere Presseinsätze auf Anfrage lieferbar.